Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-CH-15**

Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Серии	универсальный
Напряжение источника питания	110-240 V / 50/60 Hz
Потребляемая мощность	< 1.6 A
Максимальная мощность	65 W (USB-C) или (45 W + 18 W)
механический переключатель	ни
провод заземления	Отсутствует (класс защиты II)
OVP	да
OCP	да
OTP	да
SCP	да
Выходное напряжение USB-A	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (QC 18 W)
Выходное напряжение USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A (PD 65 W)
Соответствие с DCP (Dedicated Charging Port)	да
материал	ABS
цвет продукта	Белый
дисплей	ни
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	28 x 60 x 97 mm
Размер посылки (L x W x H)	150 x 86 x 37 mm
Вес нетто	274 g
Вес брутто	359 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720137142
Гарантия	24 месяца

Описание

Akyga® AK-CH-15 - это **зарядное устройство USB мощностью 65 Вт**. Оно используется для питания как небольших портативных устройств, так и устройств, требующих гораздо большей мощности. Вы часто работаете в кофейне, во время поездки в поезде или в университете? А может быть, вы просто любите поддерживать порядок на своем рабочем столе? Это идеальный адаптер питания для тех, кто ищет универсальное решение, которое позволит зарядить не только телефон или планшет, но и ноутбук. Более того, зарядное устройство имеет два порта USB. Один **порт USB C PD** и второй **порт USB A с функцией QC 3.0**. Стандарт **Power Delivery**, используемый в разъеме USB C, позволит не только **быстро заряжать**, но и адаптировать параметры питания к текущему подключенному устройству. Таким образом, вы сможете питать любое оборудование от одной розетки, не беспокоясь о его повреждении. Кроме того, несомненным преимуществом зарядного устройства является отсутствие постоянно подключенных кабелей. Это позволяет вам самостоятельно решать, подключать к нему одно или два устройства. Таким образом, мы не будем вынуждены заменять адаптер при повреждении кабелей. Просто замените кабели на новые.