Силовая полоса

Model: **AK-SP-05U**

Код продукта	AK-SP-05U
Тип продукта	Силовая полоса
Серии	Сетевой фильтр
Напряжение источника питания	250 V / 50 Hz
механический переключатель	да
провод заземления	да
Длина кабеля	1.5 m
Защита от помех	да
фильтр ВЧ-помех	До 10 дБ
Максимальная энергия поглощения	150 J
предохранитель	10 A / 250 V
Время отклика	25 ns
Максимальная мощность импульсивный	4500 A
Максимальная нагрузка энергии	2500 W
Тип сокета	Французский штекер (штифт) ЦВЕ 7/5
Количество розеток	5
разъем USB	2 шт
Выходное напряжение USB	5 V / 2 A
материал	ABS
цвет продукта	черный
дисплей	ни
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	296 x 48 x 36 mm
Размер посылки (L x W x H)	375 x 95 x 46 mm
Вес нетто	307 g
Вес брутто	373 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	Нет
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720132185
Гарантия	24 месяца

Описание

Удлинитель Akyga® AK-SP-05U используется для подключения электрических устройств к источнику питания. Он оснащен **5 розетками CEE 7/5**, поэтому вы можете питать много устройств одновременно. Кроме того, в верхней части сетевого фильтра расположены **два USB-порта**. Они позволят вам заряжать мобильные устройства, такие как смартфоны или планшеты, без дополнительных зарядных устройств.
Одной из важнейших особенностей удлинителя является встроенный **автоматический предохранитель 10 A / 250 В**. Благодаря ему компьютер, телевизор или консоль, подключенные к удлинителю, защищены от воздействия скачков напряжения. Также в удлинитель встроен **выключатель ON/OFF**, который позволяет легко и безопасно отключать все устройства. Кроме того, удлинитель изготовлен из прочного полипропилена. Он характеризуется высокой устойчивостью к механическим повреждениям, что делает его идеальным решением для тех, кто ищет надежный и долговечный способ подключения устройств к электросети. Кроме того, сетевой удлинитель с сетевым фильтром отлично зарекомендует себя и в качестве удлинителя. **Кабель длиной 1,8 м** позволит вам подключать устройства, расположенные на большем расстоянии от розетки. Благодаря этому вам не придется ограничивать себя при его размещении.