UPS

Model: **AK-UP1-400**

Код продукта	AK-UP1-400
Тип продукта	UPS
Серии	Akyga Phasak
Напряжение источника питания	100-240 V
Потребляемая мощность	< 1.3 A
эффективность	> 80 %
Выходное напряжение	230 V
Выход ток	1.04 A
Автоматическое регулирование напряжения AVR	да
Вместимость	400 VA
Среднее время переключения	2-8 ms
форма волны	модулированного синусоидально
Тип батареи	12V 4.5Ah
Время зарядки до 90%	4-6 h
Максимальная мощность	240 W
Разъем питания	CEE 7/7
механический переключатель	да
провод заземления	да
Разъем питания	2 x CEE 7/7
Длина кабеля	1.5 m
Холодный пуск	да
Интерфейс USB связи	ни
Слот безопасности линия RJ-45	ни
слоты C14	ни
материал	ABS
цвет продукта	черный
дисплей	ни
MTBF	10000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	279 x 101 x 142 mm
Размер посылки (L x W x H)	330 x 135 x 220 mm
Вес нетто	3550 g
Вес брутто	3763 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
EAN код	5605922025510
Гарантия	24 месяца

описание

AK-UP1-400 - это современный блок питания Akyga® Phasak с максимальной мощностью 400 ВА / 240 Вт. Он был создан специально для защиты электронных устройств от основных проблем с питанием, особенно в случаях сбоя питания, отключения питания, скачков напряжения и помех. на линии. Проблемы с подачей электроэнергии могут возникнуть, когда меньше всего ожидает, и могут привести к потере несохраненного сеанса работы, потери важных данных, а в худшем случае, неустранимое повреждение оборудования. Включив нештатной ИБП может безопасно использовать электронные устройства, не опасаясь помех, поступающих из сети, таким образом, защищая бытовую технику. Универсальность питания позволяет также хорошо подходит для защиты локальной сети, серверов и рабочих станций.
Питания характеризуется высокой эффективностью выше 80%, так что они будут терять тепло в виде небольшого количества энергии, которое также связано с более высокой экономии энергии. БП имеет два гнезда для подключения устройств. Важная особенность Akyga Phasak начала батареи, а именно способность к немедленному включению в случае сбоя питания - переключение происходит практически сразу же - в пределах от 2 до 8 мса. Зарядка аккумулятора занимает от 4 до 6 часов. Блок питания имеет ручной переключатель, который позволяет отрезать питание без отключения от сети. Ряд защиты (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) обеспечивает стабильность как для источника питания и силовых компонентов. Питание Akyga Phasak AK-UP1-400 является высоким качеством продукции, которая отвечает современным требованиям и соответствующий современным стандартам.
Продукт имеет сетевой шнур с длиной 1,5 м.