Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-CH-14**

Код продукта	AK-CH-14
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Серии	универсальный
Напряжение источника питания	110-240 V / 50/60 Hz
Потребляемая мощность	< 1.2 A
Максимальная мощность	45 W (USB-C) или (30 W + 12 W)
механический переключатель	ни
провод заземления	Отсутствует (класс защиты II)
OVP	да
OCP	да
OTP	да
SCP	да
Разъем питания	CEE 7/16 (Europlug)
Выходное напряжение USB-A	5 V / 2.4 A (Max. 12 W)
Выходное напряжение USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2.25 A (Max. 45 W)
Соответствие с DCP (Dedicated Charging Port)	да
материал	ABS
цвет продукта	Белый
дисплей	ни
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	28 x 55 x 89 mm
Размер посылки (L x W x H)	150 x 86 x 37 mm
Вес нетто	206 g
Вес брутто	291 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720137135
Гарантия	24 месяца

Описание

Зарядное устройство Akyga® AK-CH-14 USB - отличное решение для всех, кто живет на бегу. Применяемые технологии быстрой зарядки **QC 3.0** и **USB PD** позволят вам быстро зарядить любое мобильное устройство. Это может быть телефон, планшет или ноутбук. Более того, зарядное устройство предлагает **два USB-разъема** без постоянно подключенных кабелей питания. Благодаря этому мы можем сами решать, какой длины и с каким разъемом устанавливать кабель. В то же время, когда мы используем только один порт, второй кабель можно убрать. Таким образом, он не будет нам мешать. На верхней части блока питания имеются два типа разъемов. Первый - это **разъем USB A**, который обеспечивает постоянное питание **5 В / 2,4 А**. Второй - **разъем USB C**, который благодаря функциям Quick Charge 3.0 и Power Delivery адаптирует параметры питания к текущему подключенному устройству. Таким образом, напряжение и ток источника питания изменяются в диапазоне **5-20 В / 2,25-3 А**, что дает до **45 Вт** мощности. Это чрезвычайно полезная функция, когда вы хотите быстро зарядить аккумулятор. Благодаря этому зарядка устройства занимает в 4 раза меньше времени, чем при использовании обычного зарядного устройства.