Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-EV-12**

Код продукта	AK-EV-12
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Напряжение источника питания	100-240 V
Потребляемая мощность	< 2.5 A
эффективность	> 80 %
Выходное напряжение	42.0 V
Выход ток	2 A
Выход длина шнура	1 m
Выходной разъем	5.5 x 2.1 mm
Максимальная мощность	84 W
Разъем питания	IEC C8
механический переключатель	ни
провод заземления	Отсутствует (класс защиты II)
Рейтинг IP	IP20
OVP	да
OCP	да
OPP	да
SCP	да
ферритовым фильтром	ни
Кабель питания включен	ни
материал	ABS
цвет продукта	черный
цвет подсветки	Двухцветная диод
дисплей	ни
MTBF	10000 h
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	140 x 59 x 33 mm
Размер посылки (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Вес нетто	322 g
Вес брутто	371 g
Соответствие CE	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720136923
Гарантия	24 месяца

Описание

Источник питания Akyga® AK-EV-12 используется для зарядки аккумуляторов 36 В с литий-ионными элементами. Он имеет высококачественный разъем **5,5x2,1 мм**, который подходит ко многим моделям небольших электромобилей. Это позволит вам заряжать, в частности, **велосипеды**, **скутеры** и **скейтборды** таких марок, как Ecobike, Skymaster или Batavus. Несомненным преимуществом зарядного устройства является то, что оно не имеет постоянно закрепленного кабеля питания. Это позволяет адаптировать зарядное устройство к собственным потребностям. В результате, путешествуя за границей, вам не нужно покупать другой блок питания, достаточно взять кабель, подходящий для розетки в вашей стране. Кроме того, зарядное устройство отличается высокой эффективностью и надежностью. Встроенный светодиодный индикатор показывает, когда идет или закончилась зарядка. А **метровый кабель** обеспечивает свободу при зарядке электромобилей. Кроме того, блок питания обеспечивает напряжение **42 В / 2 А**, что дает максимальную мощность зарядки **84 Вт**.