Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-CH-20**

Код продукта	AK-CH-20
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Серии	универсальный
Напряжение источника питания	110-240 V / 50/60 Hz
Потребляемая мощность	< 1.6 A
Максимальная мощность	100 W (USB-C) или (65 W + 18 W)
механический переключатель	ни
провод заземления	Отсутствует (класс защиты II)
OVP	да
OCP	да
OTP	да
SCP	да
Разъем питания	CEE 7/16 (Europlug)
Выходное напряжение USB-A	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
Выходное напряжение USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Соответствие с DCP (Dedicated Charging Port)	да
материал	ABS
цвет продукта	Белый
дисплей	ни
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	112 x 39 x 32 mm
Размер посылки (L x W x H)	180 x 87 x 36 mm
Вес нетто	148 g
Вес брутто	183 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720137814
Гарантия	24 месяца

Описание

Зарядное устройство Akyga® AK-CH-20 GaN - это современное решение для питания мобильных устройств. Оно легкое и удобное, а его высокая производительность позволяет **быстро заряжать** устройства с максимальной мощностью **100 Вт**. Более того, использование нового материала GaN позволило значительно уменьшить размеры зарядного устройства. Поэтому блок питания идеально подходит для использования как дома, так и в дороге. Сетевое зарядное устройство имеет два порта USB. Один **порт USB Type A** мощностью 18 Вт и один **порт USB Type C** (100 Вт). Это позволяет заряжать два устройства одновременно. Кроме того, зарядное устройство поддерживает технологии **Quick Charge 3.0** и **Power Delivery 3.0**, которые отвечают за быструю и безопасную зарядку. Поэтому зарядное устройство подходит для питания смартфонов, а также ноутбуков и других устройств, используемых в поездке.