Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-PD-07**

Код продукта	AK-PD-07
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Напряжение источника питания	100-240 V
Потребляемая мощность	< 0.6 A
Выходное напряжение	30.45 V
Выход ток	1.1 A
Разъем питания	4.8 x 1.7 mm
Длина кабеля	1.8 m
Максимальная мощность	33.49 W
механический переключатель	ни
провод заземления	Отсутствует (класс защиты II)
OVP	да
OCP	да
OTP	да
Длина штыря	12 mm
материал	ABS
цвет продукта	Серый
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
Размер посылки (L x W x H)	40 x 96 x 132 mm
Вес нетто	156 g
Вес брутто	189 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720138330
Гарантия	24 месяца

Описание

Зарядное устройство Akyga® AK-PD-07 позволяет питать аккумуляторные пылесосы Dyson. Это отличная альтернатива поврежденным или потерянным зарядным устройствам. Поэтому вы сможете использовать свой пылесос даже без оригинального зарядного устройства. Кроме того, зарядное устройство имеет **разъем 4,8x1,7 мм**, который идеально подходит к пылесосам **Dyson V10, V11 и V15**. Оно обеспечивает стабильное **напряжение 30,45 В** и **ток 1,1 А**, гарантируя оптимальную и безопасную зарядку пылесосов. Эти параметры необходимы для поддержания хорошего состояния аккумулятора и обеспечения эффективного процесса зарядки.