Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-ND-20**

Код продукта	AK-ND-20
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Совместим с	Sony
Серии	Выделенный
Напряжение источника питания	100-250 V
Потребляемая мощность	< 2.4 A
эффективность	> 80 %
Выходное напряжение	19.5 V
Выход ток	4.7 A
Выход длина шнура	1.2 m
Выходной разъем	6.5 x 4.4 mm + pin
Максимальная мощность	92 W
Разъем питания	IEC C6
механический переключатель	ни
провод заземления	да
Плавный пуск	да
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
разъем USB	ни
Кабель питания включен	Нет
материал	ABS
цвет продукта	черный
цвет подсветки	Зеленый светодиод
дисплей	ни
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	131,5 x 56 x 31 mm
Размер посылки (L x W x H)	190 x 90 x 38 mm
Вес нетто	248 g
Вес брутто	297 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720131102
Гарантия	24 месяца

Описание

Akyga® AK-ND-20 este o sursă de alimentare dedicată pentru dispozitivele cu alimentare de 19,5V / 4,7A, putere de 92W și priză de 6.5*4.4 mm + pin.
Cablul adaptorului de alimentare a fost echipat cu un miez de ferită de înaltă calitate, care previne și protejează dispozitivele de orice curenți de moduri posibile și zgomote de înaltă frecvență. Un set de protectori (OVP, OTP, OPP, SCP și OCP) garantează o funcționare sigură și stabilă de 100% atât a dispozitivului alimentat, cât și a sursei de alimentare. Siguranța suplimentară pentru echipament este asigurată de tehnologia de pornire ușoară, care neutralizează șocul primei curse de curent în timpul pornirii dispozitivului.
Toate sursele de alimentare Akyga sunt furnizate într-un EcoBox ecologic.
O sursă de alimentare dedicată în laptopurilor Sony.
Мы рекомендуем вам использовать ваш **ноутбук адаптер питания поисковой системы**.