# Силовая полоса

Model: **AK-SP-06A**

| | |
|---|---|
| Код продукта | AK-SP-06A |
| Тип продукта | Силовая полоса |
| Серии | Сетевой фильтр |
| механический переключатель | да |
| провод заземления | да |
| Длина кабеля | 1.8 m |
| Защита от помех | да |
| фильтр ВЧ-помех | До 10 дБ |
| Максимальная энергия поглощения | 150 J |
| предохранитель | да |
| Время отклика | 25 ns |
| Максимальная мощность импульсивный | 4500 A |
| Максимальная нагрузка энергии | 2000 W |
| Тип сокета | Немецкий разъем (Schuko) ЦВЕ 7/4 |
| Количество розеток | 5 |
| материал | ABS |
| цвет продукта | черный |
| дисплей | ни |
| температура | 5 - 50 °C |
| пакет | EcoBox |
| размер продукта (L x W x H) | 282 x 50 x 38 mm |
| Размер посылки (L x W x H) | 375 x 95 x 46 mm |
| Вес нетто | 276 g |
| Вес брутто | 337 g |
| Соответствие CE | да |
| RoHS соответствие | да |
| EAN код | 5901720130181 |
| Гарантия | 12 месяца |

# Описание

**Удлинитель Akyga® AK-SP-06A** - это простой, но надежный и функциональный сетевой фильтр. Он изготовлен из высококачественных материалов, что делает его очень прочным. Удлинитель оснащен **пятью розетками CEE 7/3 (Schuko)**, которые позволяют подключать устройства с максимальной мощностью **до 2500 Вт**. Розетки устойчивы к повреждениям и просты в обращении. Более того, удлинитель оснащен **1,8-метровым кабелем**. Это означает, что удлинитель также можно использовать в качестве удлинителя. Кроме того, плинт оснащен **выключателем**, который позволяет быстро и безопасно отключать все подключенные устройства. Удлинитель оснащен **автоматическим предохранителем на 10 А**, который защищает от скачков напряжения и предотвращает повреждение подключенных устройств. Это идеальное решение для тех, кто хочет быть уверен в безопасности своего компьютерного оборудования, консоли или телевизора.