Зарядное устройство для аккумулятора

Model: **AK-BC-02**

Код продукта	AK-BC-02
Тип продукта	Зарядное устройство для аккумулятора
Напряжение источника питания	110-240 V / 50/60 Hz
механический переключатель	ни
провод заземления	да
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
Разъем питания	IEC C8
Длина кабеля	0.5 m
параметры питания	2.4 V DC 1500 mAh; AA 330 mA x 2 (or 4,6,8); AAA 150 mA x 2 (or 4,6,8)
материал	ABS
цвет продукта	Серый
температура	0 - 35 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	173 x 90 x 29 mm
Размер посылки (L x W x H)	245 x 140 x 46 mm
Вес нетто	164.3 g
Вес брутто	246.2 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
Входящие в комплект аксессуары	Кабельное AK-RD-01A
EAN код	5901720132758
Гарантия	24 месяца

Описание

Зарядное устройство Akyga® AK-BC-02 - это универсальное решение для зарядки аккумуляторов двух типов: AA (R6) и AAA (R03).
Высококачественное удобное зарядное устройство, позволяющее одновременно заряжать до 8 батарей парами двух звеньев. Позволяет быстро заряжать (1-5 часов). Благодаря независимым каналам перезаряжаемые батареи могут иметь разные размеры, емкости и могут также поставляться от разных производителей. Состояние зарядки сигнализируется 4 светодиодными диодами, которые в процессе зарядки светятся ярко-красным цветом, а после зарядки светятся бледно-красным цветом.
Зарядное устройство оснащено всеми необходимыми защитными средствами и дополнительными защитами для защиты от:

- эффекты перегрузки и короткого замыкания,
- перезарядка аккумулятора,
- перегрев ячеек (60ºC),
- зарядки неправильных, поврежденных или плохо поляризованных батарей (что приводит к отключению зарядки).

Зарядное устройство для Ni-MH аккумуляторов.
В комплект входит зарядное устройство 8x AA / AAA и шнур питания длиной 0,5 м.