Силовая полоса

Model: **AK-SP-05A**

Код продукта	AK-SP-05A
Тип продукта	Силовая полоса
Серии	Сетевой фильтр
Напряжение источника питания	250 V / 50 Hz
механический переключатель	да
провод заземления	да
Длина кабеля	1.8 m
Защита от помех	да
фильтр ВЧ-помех	До 10 дБ
Максимальная энергия поглощения	150 J
предохранитель	10 A / 250 V
Время отклика	25 ns
Максимальная мощность импульсивный	4500 A
Максимальная нагрузка энергии	2500 W
Тип сокета	Французский штекер (штифт) ЦВЕ 7/5
Количество розеток	5
материал	ABS
цвет продукта	черный
дисплей	ни
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	296 x 48 x 36 mm
Размер посылки (L x W x H)	375 x 95 x 46 mm
Вес нетто	290 g
Вес брутто	357 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	Нет
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720130167
Гарантия	24 месяца

Описание

защиты от перенапряжения высокого качества Akyga® AK-SP-05A 25 нс время отклика, предназначенный для защиты электронного оборудования от основных проблем с электропитанием, особенно в случае скачков напряжения.
Проблемы с текущим напряжением могут произойти, когда меньше всего ожидает, и могут привести к потере несохраненного сеанса работы, потери важных данных, а в худшем случае, неустранимое повреждение оборудования. По этой причине, даже когда достаточное количество точек должно быть модернизирован своим диапазон в приличных защитах от перенапряжений, который будет защищать компьютеры и другие устройства, такие как телевизоры, стерео или аудио-видео. С пятью слотами для вилки французского типа CEE 7/5, полоса AK-SP-05A защищен от повреждений, шума высокочастотных коротких замыканий и перегрузок до пяти устройств одновременно при максимальной нагрузке 2500W. Максимальное значение импульса тока 4500A. Strip имеет ручной переключатель, который позволяет отключить питание без отключения от сети. Кроме того, он оснащен автоматическим предохранителем на 10 A / 250 B.
Длина кабеля 1,8 м будет работать в условиях затрудненного доступа к источнику питания.