Светодиодный источник питания

Model: **AK-L1-150**

Код продукта	AK-L1-150
Тип продукта	Светодиодный источник питания
Серии	Pro
Напряжение источника питания	100-265 V
механический переключатель	ни
Рейтинг IP	IP20
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
Разъем питания	Винт
температура	5 - 50 °C
пакет	Картонная коробка
размер продукта (L x W x H)	199x97x42 mm
Размер посылки (L x W x H)	202x103x42 mm
Вес нетто	439 g
Вес брутто	473 g
Соответствие CE	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720135018
Гарантия	24 месяца

Описание

Akyga® AK-L1-150 - это источник питания **150Вт** для систем промышленной автоматизации, управления машиной и освещения на основе **светодиодной технологии**, которая используется для питания светодиодных полос, светодиодных ламп, светодиодных панелей, светодиодных драйверов RGB и другого электронного оборудования, оснащенного **11 - 15В постоянного тока**, который регулируется потенциометром. Текущая емкость **12,5А** позволяет подавать, например, **31-метровую** светодиодную ленту с параметрами 4,8 Вт/м. Существует возможность питания двух разных схем за один раз.
Чтобы правильно согласовать источник питания со светодиодной лентой, умножьте длину полосы, выраженной в метрах, на мощность ленты, а затем выберите источник питания с интервалом в мин. 10%, чтобы гарантировать длительную и бесперебойную работу системы, если только изготовитель светодиодной полосы не рекомендует иное.