Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-EV-11**

Код продукта	AK-EV-11
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Напряжение источника питания	100-240 V
Потребляемая мощность	< 2.5 A
эффективность	> 80 %
Выходное напряжение	42.0 V
Выход ток	2 A
Выход длина шнура	1 m
Выходной разъем	GX12 3-pin 9mm
Максимальная мощность	84 W
Разъем питания	IEC C8
механический переключатель	ни
провод заземления	Отсутствует (класс защиты II)
Рейтинг IP	IP20
OVP	да
OCP	да
OPP	да
SCP	да
ферритовым фильтром	ни
Кабель питания включен	ни
материал	ABS
цвет продукта	черный
цвет подсветки	Двухцветная диод
дисплей	ни
MTBF	10000 h
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	140 x 59 x 33 mm
Размер посылки (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Вес нетто	322 g
Вес брутто	371 g
Соответствие CE	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720136930
Гарантия	24 месяца

Описание

Блок питания Akyga® AK-EV-11 используется для зарядки электрических скутеров и скейтбордов. Он имеет 3-контактный разъем, широко известный как mini XLR. Это маленький 9-миллиметровый штекер, который подходит, в частности, к продукции Goclever, Skymaster, Smart Balance, Kawasaki, Manta или Razor. Поставляемые параметры мощности 42 В / 2 А позволят заряжать батареи электромобилей, оснащенных блоком литий-ионных элементов 36 В. Самым большим преимуществом изделия является его высокая эффективность и надежность. Более того, встроенный светодиодный индикатор позволит контролировать процесс зарядки устройства, а метровый кабель обеспечит удобство во время использования.