Универсальный блок питания

Model: **AK-ND-79**

Код продукта	AK-ND-79
Тип продукта	Универсальный блок питания
Напряжение источника питания	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	max. 2 A
эффективность	> 85 %
Выходное напряжение	5 V / 2 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 18 V / 3 A, 20.2 V / 4.3 A
Выход ток	2 - 4.3 A
Выход длина шнура	1.2 m
Длина штыря	7 mm
Максимальная мощность	87 W
механический переключатель	ни
Плавный пуск	да
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
материал	ABS
цвет продукта	черный
цвет подсветки	Зеленый светодиод
дисплей	ни
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	128 x 33 x 50 mm
Размер посылки (L x W x H)	224 x 40 x 90 mm
Вес нетто	216 g
Вес брутто	269 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720137876
Гарантия	24 месяца

Описание

Адаптер питания Akyga® AK-ND-79 USB-C используется для зарядки ноутбуков и других портативных устройств. Это отличный вариант для тех, кто ищет универсальное решение с **разъемом USB Type C**. Этот блок питания имеет встроенную функцию быстрой зарядки **Power Delivery** и **Quick Charge**. Благодаря этому параметры зарядного устройства автоматически подбираются в соответствии с подключенным в данный момент устройством. Так, напряжение питания изменяется в диапазоне от **5 до 20,2 В**. Поэтому с помощью этого **адаптера питания USB-C мощностью 87 Вт** можно заряжать аккумулятор не только на ноутбуке, но и на смартфоне или планшете. Более того, блок питания оснащен рядом защитных функций, что еще больше повышает безопасность зарядки.