Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-TB-18**

Код продукта	AK-TB-18
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Серии	универсальный
Напряжение источника питания	110-240 V
Потребляемая мощность	< 0.4 A
Выходное напряжение	5 V
Выход ток	1 A
механический переключатель	ни
провод заземления	Отсутствует (класс защиты II)
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
Разъем питания	3.5 x 1.35 mm
Длина кабеля	1.4 m
материал	ABS
цвет продукта	черный
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	80 x 60 x 40 mm
Размер посылки (L x W x H)	105 x 85 x 50 mm
Вес нетто	68 g
Вес брутто	101 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720138033
Гарантия	24 месяца
Длина штыря	10 mm

Описание

Akyga® AK-TB-18 - это источник питания, разработанный для обеспечения стабильного и надежного питания маломощных электронных устройств. Благодаря разъему **3,5 x 1,35 мм** источник питания можно подключать к таким устройствам, как **камеры видеонаблюдения**, **маршрутизаторы** или **системы сигнализации**.
Источник питания переменного тока AK-TB-18 выдает **5 В / 1 А**, что делает его идеальным источником питания для устройств, которым требуется постоянное напряжение. Кроме того, блок питания можно использовать в качестве зарядного устройства для планшетов, что делает его универсальным и многофункциональным устройством.
Подключаемый блок питания AK-TB-18 AC/DC имеет легкую и прочную конструкцию и длинный **1,4-метровый кабель**, что позволяет легко переносить его с места на место и использовать в различных условиях.