Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-PD-11**

Код продукта	AK-PD-11
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Совместим с	Braun Silk-epil
Напряжение источника питания	100-240 V
Потребляемая мощность	< 0.6 A
Выходное напряжение	12 V
Выход ток	400 mA
Выход длина шнура	1.5 m
Максимальная мощность	4.8 W
механический переключатель	ни
провод заземления	Отсутствует (класс защиты II)
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
Разъем питания	5.5 x 2.1 mm
Длина кабеля	1.5 m
материал	ABS
цвет продукта	черный
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	79 x 23 x 38 mm
Размер посылки (L x W x H)	180 x 36 x 88 mm
Вес нетто	50 g
Вес брутто	83 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720138378
Гарантия	24 месяца

Описание

Akyga® AK-PD-11 - сменное зарядное устройство для бритв Braun. Это идеальное решение, когда предыдущий блок питания вышел из строя или просто потерялся в дороге. Блок питания оснащен специальным разъемом размером **5,5x2,1 мм**. Он подходит, в частности, для эпиляторов **Braun Silk-épil 1, 3 и 5**. Кроме того, зарядное устройство обеспечивает постоянное напряжение 12 В, что гарантирует эффективную и безопасную зарядку эпилятора. Это очень важно для поддержания долговечной работы прибора. Кроме того, зарядное устройство оснащено **кабелем длиной 1,5 м**, что обеспечивает комфорт при зарядке.