# Аксессуар для электромобиля

Model: **AK-EC-18**

| | |
|---|---|
| Код продукта | AK-EC-18 |
| Тип продукта | Аксессуар для электромобиля |
| Отверстие для навесного замка | да |
| Напряжение источника питания | 110-250 V / 50/60 Hz |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Максимальный ток | 16 A |
| Максимальная мощность | 3.8 kW |
| провод заземления | да |
| Огнестойкость | UL94V-0 |
| Рейтинг IP | IP54 |
| OVP | да |
| OCP | да |
| OPP | да |
| OTP | да |
| SCP | да |
| Длина кабеля | 5 m |
| Штекер кабеля #1 | CEE 7/7 |
| Штекер кабеля #2 | Type 1 (J1772) Женский разъем |
| Плиты пробки | серебро |
| Материал кабеля | медь |
| проволочный калибр | 3 x 2.5 mm2 + 1 x 0.5 mm2 |
| изоляционный материал | TPE |
| материал | ABS |
| цвет продукта | синий |
| дисплей | да |
| MTBF | 10000 h |
| температура | -30 / +50 °C |
| пакет | EcoBox |
| размер продукта (L x W x H) | 390 x 390 x 90 mm |
| Размер посылки (L x W x H) | 430 x 400 x 100 mm |
| Вес нетто | 1.74 kg |
| Вес брутто | 2.36 kg |
| Соответствие CE | да |
| FCC соответствия | да |
| RoHS соответствие | да |
| REACH соответствие | да |
| Входящие в комплект аксессуары | Bolsa de proteção |
| EAN код | 5901720139443 |
| Гарантия | 24 месяца |

# Описание

**Akyga® AK-EC-18** - это однофазное зарядное устройство для электромобилей. Оно позволяет заряжать автомобили с **разъемом Type1** от стандартной бытовой розетки. Зарядное устройство для электромобилей оснащено **вилкой Schuko** (CEE 7/7). Этот стандарт используется в большинстве европейских стран, что делает зарядное устройство практичным и универсальным решением для пользователей старых автомобилей EV или привезенных из-за рубежа.
Кроме того, зарядное устройство для электромобилей AK-EC-18 оснащено **5-метровым кабелем**. Это обеспечивает достаточную гибкость при подключении автомобиля для зарядки. В сочетании с компактным дизайном зарядное устройство является идеальным помощником для владельцев электромобилей.
Сердцем зарядного устройства является простой в использовании **ControlBox**, который контролирует и отображает текущие параметры зарядки на **ЖК-дисплее**. Сюда входят такие данные, как ток зарядки, напряжение, мощность, потребляемая энергия, температура зарядного устройства и время зарядки. Кроме того, пользователь может регулировать мощность зарядки, выбирая одно из доступных значений тока (8 A, 10 A, 13 A, 16 A), при этом максимальная мощность зарядки достигает 3,8 кВт.
Зарядное устройство также оснащено комплексными защитами (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), предохраняющими как само устройство, так и автомобильный аккумулятор от повреждений. Кроме того, на корпусе имеется ручка, благодаря которой зарядное устройство можно повесить на практичное место, например, в гараже.