Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-ND-71**

Код продукта	AK-ND-71
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Совместим с	Lenovo
Серии	Выделенный
Напряжение источника питания	100-250 V
Потребляемая мощность	< 2.4 A
эффективность	> 80 %
Выходное напряжение	20 V
Выход ток	4.5 A
Выход длина шнура	1.2 m
Выходной разъем	5.5 x 2.5 mm
Максимальная мощность	90 W
Разъем питания	IEC C6
механический переключатель	ни
провод заземления	да
Плавный пуск	да
OVP	да
OCP	да
OPP	да
OTP	да
SCP	да
разъем USB	ни
Кабель питания включен	Нет
материал	ABS
цвет продукта	черный
цвет подсветки	Зеленый светодиод
дисплей	ни
MTBF	100000 h
температура	5 - 50 °C
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	131.5 x 56 x 31 mm
Размер посылки (L x W x H)	190 x 90 x 38 mm
Вес нетто	254 g
Вес брутто	303 g
Соответствие CE	да
FCC соответствия	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720135872
Гарантия	24 месяца

Описание

Akyga® AK-ND-71 - это блок питания мощностью 90 Вт, совместимый с ноутбуками Lenovo. Изделие оснащено кабелем длиной 1,2 м, к которому подключена стандартная вилка питания 5,5 x 2,5 мм. Выходные параметры устройства составляют 20 В / 4,5 А. Он характеризуется высокой эффективностью, превышающей 80%, и стабильной работой, гарантируемой рядом защит, таких как OVP, OCP, OPP, OTP и SCP. Дополнительным преимуществом продукта является его оборудование с технологией плавного пуска, основанной на защите устройства от чрезмерного потребления тока во время запуска.

Как и все другие источники питания Akyga®, продукт упакован в экологически чистую упаковку Ecobox.

Мы рекомендуем вам использовать ваш **ноутбук адаптер питания поисковой системы**.