Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-EV-07**

Код продукта	AK-EV-07
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Напряжение источника питания	100-240 V
Потребляемая мощность	< 2.5 A
эффективность	> 80 %
Выходное напряжение	42.0 V
Выход ток	1.7 A
Выход длина шнура	1 m
Выходной разъем	RCA 7.9 x 5.6 мм (m)
Максимальная мощность	72 W
Разъем питания	IEC C8
механический переключатель	ни
провод заземления	Отсутствует (класс защиты II)
Рейтинг IP	IP20
OVP	да
OCP	да
OPP	да
SCP	да
Штекер кабеля #1	7,9 x 5,6 мм
ферритовым фильтром	ни
Кабель питания включен	ни
материал	ABS
цвет продукта	черный
цвет подсветки	Двухцветная диод
дисплей	ни
MTBF	10000 h
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	136 x 66 x 38 mm
Размер посылки (L x W x H)	250 x 110 x 46 mm
Вес нетто	293 g
Вес брутто	424 g
Соответствие CE	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720135940
Гарантия	24 месяца

Описание

Зарядное устройство **Akyga® AK-EV-07** - это устройство, предназначенное для электрических скутеров **Xiaomi MiJia** с ячейками **36 В**. Изделие оснащено розеткой **IEC C8** и выходным штекером **Коаксиальный RCA** на кабеле длиной **1 метр**. Максимальная мощность зарядки устройства составляет 72 Вт при выходных параметрах **42 В / 1,7 А**. Зарядное устройство имеет высокую эффективность более **80%**. Он также оснащен светодиодным регулятором, информирующим о продолжительности или завершении процесса зарядки скутера. Продукт доступен в черном цвете, упакован в экологически чистый **Ecobox**.