Адаптер переменного / постоянного тока

Model: **AK-EV-09**

Код продукта	AK-EV-09
Тип продукта	Адаптер переменного / постоянного тока
Напряжение источника питания	100-240 V
Потребляемая мощность	< 2.5 A
эффективность	> 80 %
Выходное напряжение	54.6 V
Выход ток	2 A
Выход длина шнура	1 m
Выходной разъем	без прекращения
Максимальная мощность	110 W
Разъем питания	IEC C8
механический переключатель	ни
провод заземления	Отсутствует (класс защиты II)
Рейтинг IP	IP20
OVP	да
OCP	да
OPP	да
SCP	да
ферритовым фильтром	ни
Кабель питания включен	ни
материал	ABS
цвет продукта	черный
цвет подсветки	Двухцветная диод
дисплей	ни
MTBF	10000 h
пакет	EcoBox
размер продукта (L x W x H)	172 x 73 x 37 mm
Размер посылки (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Вес нетто	215 g
Вес брутто	264 g
Соответствие CE	да
RoHS соответствие	да
REACH соответствие	да
EAN код	5901720136077
Гарантия	24 месяца

Описание

Akyga® AK-EV-09 - это блок питания, предназначенный для зарядки электромобилей, оснащенных аккумуляторной батареей **48 В (13с)**. Устройство не имеет конца на выходном кабеле, поэтому можно установить любую вилку, соответствующую устройству. **Кабель длиной 1 метр** позволяет удобно заряжать **электронные велосипеды** или **электрические скутеры**. Кроме того, устройство приспособлено для питания кабелем со штекером **IEC C8**, который часто используется в области электропитания. Значительным преимуществом зарядного устройства является его высокий КПД, превышающий 80%. Оно также оснащено светодиодной подсветкой для индикации длительности или завершения процесса зарядки. Продукт выпускается в черном цвете, упакован в экологически чистый **Ecobox**.

Внимание! Блоки питания предназначены только для людей с соответствующей квалификацией. Неправильное использование может привести к поражению электрическим током со смертельным исходом.